

Registratori di cassa



TE
NOLOGICO

caratteristiche hardware

- Display LCD lato Operatore retro illuminato 2 righe 16 caratteri alfanumerici 10 mm
- LCD lato Cliente retro illuminato 1 riga 16 caratteri alfanumerici 15 mm
- Video tastiera touch TFT a colori, 7" in modalità 16:9, touch screen resistivo 4 fili, risoluzione 480x234 ad alta luminosità
- Stampante termica ad alta qualità grafica a caricamento facilitato carta "easy loading"
- Velocità di stampa 80 mm/sec
- Qualità di stampa 8 doc/mm
- Giornale di cassa elettronico su Multimedia Card
- Sensori: Fine carta, temperatura testina, coperchio stampante aperto
- Interfacce: 1 seriale RS232 con connettore RJ45 per collegamento a PC e lettore bar code, 1 connettore RJ11 per collegamento a cassetto 12V
- Cabinet: 280 x 320 x 135 mm, comparto per cablaggio cavi a scomparsa, comparto per alloggiamento alimentatore
- Alimentazione: alimentatore esterno, 12Vdc 36W

caratteristiche software

- Funzioni grafiche personalizzabili: 24 caratteri di stampa per riga, store logo personalizzabile per insegna attività e 4 loghi a fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari
- Videotastiera touch: touch screen programmabile e personalizzabile, suddivisa su due schermate, 3 configurazioni tastiera predefinite, menù delle funzioni finanziarie, statistiche con grafici a torta o istogrammi, menù personalizzazione schermo e touch
- Funzioni: annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce, entrate, prelievi, apertura cassetto, percentuali +/sconti e maggiorazioni, 3 totali di chiusura, gestione 6 aliquote IVA
- Reparti e PLU: 20 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili, 5 totali
- Fino a 1000 PLU con codice numerico (EAN/UPCA) e 12 caratteri di descrizione
- Letture: lettura memoria fiscale a stampa, lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC
- Gestione operatori: fino a 4 con log – in/log – out
- Ulteriori funzioni: Scontrino parlante per l'inserimento di CF o P.IVA, calcolo del resto, Help on-line e user friendly, richiamo totale precedente, messaggio a scorrimento programmabile, collegamento a PC in funzione stampante fiscale con protocollo RCH o Xon - Xoff